



- El TR-42 / 42V es un transmisor multifunción, el cual, dependiendo de su configuración de fábrica, puede ser utilizado como transmisor de banda ancha, banda semi-ancha o banda estrecha.
- Es compatible con sistemas de calidad broadcast, sistemas de walkie-talkie, o receptores in-ear (PHONAK Invisity).
- **Hasta 5W de potencia.** Está especialmente diseñado para trabajos en los que es necesario **cubrir grandes áreas.**
- Distintos usos y tareas, como por ejemplo transmisor de retorno junto con cualquier receptor portátil.
- También puede ser utilizado como transmisor de retorno en estudios para presentadores, o cualquier otro tipo de equipos de trabajo donde se necesite una calidad de transmisión muy alta.

# TR-42/TR-42V

## TRANSMISOR DE RETORNO MULTIFUNCIÓN

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

### ESPECIFICACIONES

#### Radio

Frecuencia:	174-500 MHz, ventana 20MHz
Número de canales:	16 digital PLL
Modulación:	±30 KHz pre-énfasis 50 us (otros bajo pedido)
Selector de canales:	Encoder de 1 dígito hexadecimal con retardo
Emisiones espúreas:	<-65 dBc
Impedancia de salida:	50 Ω
Potencia:	Hasta 5W
Conector Salida RF:	Tipo N

#### Audio

Entrada de Audio:	Selector Micro/Line balanceada
Sistema reducción de ruido:	Compresor/limitador "SILENZO"
Ancho de banda de audio:	50 Hz / 15 KHz ±0,5 dB
Distorsion:	<0,3 %
SNR:	>-85 dB
Conector de audio:	XLR3 hembra

#### General

Conmutador ON/OFF	
Conmutador Micro/Línea	
Control de ganancia de audio	
Caja de aluminio	
Alimentación:	Externa 12V DC / 2 A
Indicadores:	RSSI, VU-metro, canal
Dimensiones:	300 x 145 x 40 mm
Peso:	0,8 kg